

## LUM10313 TL 500



Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi.

Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.

### Descriptif Technique :

- Alimentation 230 V - 50 / 60 Hz
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C
- Montage sur rail omega.
- Compatible STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et tout bloc polarisé
- Fonction minuterie pour l'entretien automatique des sources centrales et blocs ancienne génération (PUL) et blocs séries TIM.1, UNILED, ULTRALED ou Planète en mode SATI

### Caractéristiques Techniques :

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Référence :                       | LUM10313        |
| Batterie Ni-Cd :                  | 8,4 V * 0,11 Ah |
| Poids en kg :                     | 0,55            |
| Consommation secteur :            | 17 mA           |
| Tension de sortie (V) :           | Trame +/- 9     |
| Nb max de BAES Télécommandables : | 500             |